Upgrade VisionBook P55 LTE na Android 7

Pokud chcete upgradovat na novou verzi Android 7 dosavadní data na interním úložišti budou smazána.

- 1. Stáhněte si soubor Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222.rar do počítače a následně ho rozbalte v adresáři.
- 2. Ve složce **Sp_Flash_Tool_exe_Windows** spusťte **flash_tool.exe**
- Do políčka Download-Agent vložte kliknutím na ikonu vpravo Download Agent soubor MTK_AllInOne_DA.bin, který naleznete ve složce SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000

Smart Phone Flash Tool(Ru	untime Trace Mode)				- 0 ×	
ochi 🗧 Open Download Agent Fi	ile		×			
ažen 🗧 -> -> 🛧 📙 « SP_	_Fl > SP_Flash_Tool_exe_Windo > 🗸 రై	Prohledat: SP_Flash_Tr	ool_exe, p			
okur Uspořádat v Nová slo	ožka	EE •				
brázi	^ Název	Datum změny	Typ			
E tr 🖈 Rychlý přístup		27.02.2017.16.10	Challen and have			
tiaiz 📃 Plocha	* imageformats	27.02.2017 10:19	Složka soubor		Download Agent	
jin 🛛 🕹 Stažené soubory	* saldrivers	27.02.2017 16:19	Složka soubor	•	Scatter-loading	
covi 🔄 Dokumenty	DA_PL.bin	28.01.2016 13:47	Soubor BIN			
Driv 📰 Obrázky	DA_PL_CRYPTO20.bin	28.01.2016 13:47	Soubor BIN			
CZE translate	DA_SWSEC.bin	28.01.2016 13:47	Soubor BIN	Location		
P Initiaization_v2	DA SWSEC CRYPTO20.bin	28.01.2016 13:47	Soubor BIN			
Login	MTK_AllInOne_DA.bin	28.01.2016 13:47	Soubor BIN			
PR iskové zprávy						
)-VI						
R2 OneDrive						
V7 📃 Tento počítač	v <		>			
AM Název	v souboru: MTK AllinOne DA.bin	Bin File (*.bin)	~			
NA			-			
VID		Otevnt	Zrusit			
БКТ						
бКТ						
skt						
KT						

 Do políčka Scatter-loading vložte kliknutím na ikonu vpravo Scatter- loading soubor MT6737M_Android_scatter, který naleznete ve složce 7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222



5. Vyberete možnost Firmware upgrade

Downloa Scatter 37M	vnload Id-Agent Ioading File e Upgrade	Stop sktop\P55LTE\Android_ C:\Users\Chytl\Deskto	_7.0_Visionbook_P55_LT p\P55LTE\Android_7.0_	E_V3.0_20170222	SP Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000/SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000/WTK_AllinOne_DA.bin	ownload Agent
Downloa Scatter	id-Agent loading File e Upgrade	sktop\P55LTE\Android C:\Users\Chytil\Deskto	_7.0_Visionbook_P55_LT	TE_V3.0_20170222\	SP Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\VITK_AllinOne_DA.bin	ownload Agent
37M	loading File e Upgrade	C: \Users\Chytil\Deskto	p\P55LTE\Android_7.0_	Visionhook DSS 1T		
37M	e Upgrade			_visionbook_r ss_en	E_V3.0_201/0222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201/0222\MT673/M_Android_scatter.txt	atter-loading
37M		× 1				
	Name	Begin Address	End Address	Region	Location	
	preloader	0x0000000000000000000000000000000000000	0x00000000001cb2f	EMMC_BOOT_1	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\
	k	0x000000001c80000	0x0000000001ce258f	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\1
	boot	0x0000000001d80000	0x0000000025da8ff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\
	recovery	0x000000002d80000	0x00000000384d0ff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\
	logo	0x000000003d80000	0x000000003eb756f	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\1
	secro	0x000000005200000	0x000000005220fff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222	170222\
	tee1	0x0000000006000000	0x000000000600fbff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222	170222\
	tee2	0x0000000006500000	0x00000000650fbff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222	170222\
	system	0х00000000000000000	0x000000009e6d74e3	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\
	cache	0x00000000ba000000	0x0000000ba800147	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222	170222\
	userdata	0x0000000d3000000	0x00000000d4a86267	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_201	170222\

- 6. Klikněte na tlačítko Download pro zahájení nahrávání
- 7. Vypněte mobilní telefon a připojte ho pomocí kabelu k PC.

+	Do	+ wnload	© Stop				
	Downlo	ad-Agent	sktop\P55LTE\Android	_7.0_Visionbook_P55_LT	E_V3.0_20170222	SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\WTK_AllInOne_DA.bin	Download Agen
	Scatter	-loading File	C:\Users\Chytil\Deskt	p\P55LTE\Android_7.0	Visionbook_P55_LT	E_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\/MT6737M_Android_scatter.txt	Catter-loading
	Firmwa	re Lingrade	- -				
6737M		Name	Regin Address	End Address	Region	Location	1
		nreloader	0x0000000000000000000	0x000000000001cb2f	EMMC BOOT 1	Cillsers/Chytil/Deskton/P55LTE/Android 7.0 Visionbook P55LTE V3.0 20170222\7.0 Visionbook P55LTE V	3.0 20170222\
		lk	0x000000001c80000	0x0000000001ce258f	EMMC USER	C:\Users\Chvtil\Desktop\P55LTE\Android 7.0 Visionbook P55 LTE V3.0 20170222\7.0 Visionbook P55 LTE V	3.0 20170222\1
		boot	0x0000000001d80000	0x00000000025da8ff	EMMC USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android 7.0 Visionbook P55 LTE V3.0 20170222\7.0 Visionbook P55 LTE V	3.0 20170222\
		recovery	0x000000002d80000	0x00000000384d0ff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
5		logo	0x000000003d80000	0x000000003eb756f	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\I
		secro	0x000000005200000	0x000000005220fff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
		tee1	0x000000006000000	0x000000000600fbff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
		tee2	0x000000006500000	0x00000000650fbff	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
		system	0x00000000b000000	0x00000009e6d74e3	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
		cache	0x0000000ba000000	0x0000000ba800147	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\
		userdata	0x0000000d3000000	0x00000000d4a86267	EMMC_USER	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_V	3.0_20170222\

8. V operačním systému Windows 10 se automaticky nainstalují ovladače, po instalaci ovladačů znovu odpojte a připojte kabel k telefonu.

9. Čekejte, dokud nahrávání nebude 100% a nezobrazí se obrázek Download OK

→ ↑ Postle > Android_7.0_Vision	Jook_P55_LTE_V3.0_20170222 > SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000 > SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000	✓ ♂ Prohledat	: SP_Flash_Tool_exe_
Smart Phone Flash Tool(Runtime Tra	te Mode) — 🗆	×	
Rychlý File Options Window Help			
Plochi	Welcome Earnest Download Desiliands Mensey Test		
Stažen	Welcome Pormat Download Readback Memory rest		
Dokur	÷ 0		
Obrázi	Download Stop		
Initiaiz			
Login	Download-Agent ash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000\MTK_AllInOne_DA.bin	Agent	
Obráz	Scatter-loading File C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook_P55_LTE_V3.0_20170222\7.0_Visionbook_P55_LTE_🗾 🧰 Scatter-loa	ding	
tiskov	Eineuran Inerada V		
FILO/S/IT	Name Begin Ad Download Ok X Location		
Tento p	preloader 0x000000000		
5it	Ik 0x00000000 C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook	•	
1P_PR	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook		
2K0-VI	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook	•	
2K8R2	C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook	а.,	
64W7	Secro 0x00000000 C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook	•••	
BRAM	tee1 0x00000000	n	
DANA Dip Info	tee2 0x000000006500000 0x0000000650fbff EMMC_USER C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook		
	system 0x00000000000000000000000000000000000		
DAVID Chip Name: M16737M	cache 0x0000000ba000000 0x000000ba800147 EMMC_USER C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook		
DESKI Chip Version: 0x0000ca00	userdata 0x0000000d3000000 0x0000000d4a86267 EMMC_USER C:\Users\Chytil\Desktop\P55LTE\Android_7.0_Visionbook		
DESKI Ext Clock: EXT_26M			
DESK I Extern RAM Type: DRAM			
DESK I Extern RAM Size: 0x80000000			
DTP2	Download Flash 100%		

10. Nyní můžete zapnout telefon. První spuštění po aktualizaci bude trvat déle.

Pozn. V případě, že vlastníte starší operační systém např. XP nainstalujte si ovladač, příslušný program **DriverInstall** ve složce **WIN7_WINXP**.